

Akku-Baustellenradio

DMR301

12V max. - 18V • 230 V • Mit Ladefunktion

Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita CXT- und LXT-Schiebeakkus

Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V. Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten. Schutzklasse IP64 für Spritzwasser.



CXT **LXT**  Bluetooth®

Technische Details

Akkuspannung	12V max - 18 V
Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	64
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	268 x 185 x 305 mm
Bluetooth	✓

EAN 0088381899550

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

